

PIKO-MP Länderzuordnung / Country list

Version: 07/2017

Land / Country			Reconnection time	Nominal voltage	Voltage disconnection values (peak values) ²				Voltage disconnection values Ø (average values) ³				Nominal frequency	Frequency disconnection values ⁴				Reactive power control
					obere / upper		untere / lower		obere / upper		untere / lower			obere / upper		untere / lower		
Name	Anzeige / Display ¹⁰		s	V	%	s	%	s	%	s	%	s	Hz	Hz	s	Hz	s	
Australia	6100	Australia	60	230	17.0	2.00	-13	2.00	-	-	-	-	50	5.0	2.0	-5.0	2.0	no
Bulgaria	3590	Bългария	30	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	0.2	0.2	-2.5	0.2	no
Belgium 2	3203	Belgique 2 ⁵	60	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	1.5	0.2	-2.5	0.2	no
Belgium 2 unlimited	3203	Belgique 2 unl.	60	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	1.5	0.2	-2.5	0.2	no
Brazil 220	5500	Brasil 220V	300	220	10.0	0.20	-20	0.40	-	-	-	-	60	2.0	0.2	-2.5	0.2	yes
Brazil 230	5501	Brasil 230V	300	230	10.0	0.20	-20	0.40	-	-	-	-	60	2.0	0.2	-2.5	0.2	yes
Czech Republic	42000	Česko	1200	230	15.0	0.20	-15	0.20	10	600	-	-	50	0.5	0.2	-0.5	0.2	no
Cyprus	35700	Cyprus	180	230	10.0	0.50	-10	0.50	-	-	-	-	60	2.0	0.5	-3.0	0.5	yes
Denmark unlimited	4500	Danmark unl.	60	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	1.5	0.2	-2.5	0.2	yes
Denmark 2	4501	Danmark 2 ⁶	60	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	1.5	0.2	-2.5	0.2	yes
Germany	4900	Deutschland	60	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	1.5	0.2	-2.5	0.2	yes
Estonia	3720	Eesti	300	230	15.0	0.20	-15	1.50	-	-	-	-	50	1.0	0.5	-3.0	0.5	no
Ireland	35300	Éire	30	230	10.0	0.50	-10	0.50	-	-	-	-	50	0.5	0.5	-2.0	0.5	no
Spain	3400	España 1699	180	230	15.0	0.20	-15	1.50	10	1.5	-	-	50	0.5	0.5	-2.0	3.0	no
France	3300	France	30	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	0.6	0.2	-2.5	0.2	no
Greek Mainland	3000	Greece continent	180	230	15.0	0.50	-20	0.50	10	600	-	-	50	0.5	0.5	-0.5	0.5	no
Greek Islands	3001	Greece islands	180	230	15.0	0.50	-20	0.50	10	600	-	-	50	1.0	0.5	-2.5	0.5	no
India	9100	India	300	230	35.0	0.05	-50	0.10	10	2.0	-15	2.0	50	1.0	0.2	-1.0	0.2	no
Israel	9720	Israel	300	230	35.0	0.05	-50	0.10	10	2.0	-15	2.0	50	1.0	2.0	-1.0	2.0	no
Italy 3	3902	Italia 3	30	230	22.0	0.10	-25	0.20	-	-	-	-	50	5.0	0.2	-5.0	0.2	no
Italy 8	3907	Italia 8 ⁷	300	230	15.0	0.20	-15	0.40	10	600	-15	0.4	50	0.5	0.1	-0.5	0.1	no
Italy 9	3908	Italia 9 ⁸	300	230	15.0	0.20	-15	0.40	10	600	-15	0.4	50	0.5	0.1	-0.5	0.1	yes
Italy 10	3909	Italia 10 ⁷	300	230	15.0	0.20	-15	0.40	10	600	-15	0.4	50	1.5	0.1	-2.5	0.1	no
Italy 11	3910	Italia 11 ⁸	300	230	15.0	0.20	-15	0.40	10	600	-15	0.4	50	1.5	0.1	-2.5	0.1	yes
Costa Rica	5060	Latinoam.60Hz	20	240	10.0	0.20	-20	0.20	-	-	-	-	60	0.6	0.2	-0.6	0.2	no
Hungary	3600	Magyarország	300	230	35.0	0.05	-50	0.10	10	2.0	-15	2.0	50	1.0	0.2	-1.0	0.2	no
Malaysia	6000	Malaysia	180	230	17.4	2.00	-13	2.00	-	-	-	-	50	5.0	2.0	-5.0	2.0	no
Mauritius	23000	Mauritius	180	230	10.0	0.20	-6	1.50	6	1.5	-	-	50	1.0	0.5	-3.0	0.5	no
Mexico	5200	Mexico	300	240	35.0	0.05	-50	0.10	10	600	-15	600	60	1.2	5.0	-1.2	5.0	yes
Netherlands	3100	Nederland	30	230	10.0	2.00	-20	2.00	-	-	-	-	50	1.0	2.0	-2.0	2.0	no
Austria	4300	Österreich	30	230	15.0	0.10	-20	0.20	12	600	-	-	50	1.5	0.2	-2.5	0.2	yes
Poland	4800	Polska	30	230	15.0	0.20	-15	1.50	10	600	-	-	50	1.0	0.5	-3.0	0.5	no
Portugal	35100	Portugal	20	230	15.0	0.20	-15	1.50	10	600	-	-	50	1.0	0.5	-3.0	0.5	no
Slovenia	38600	Slovenija	30	230	15.0	0.20	-30	0.20	10	1.5	-15	1.5	50	1.0	0.2	-3.0	0.2	no
South Africa	2700	South Africa	60	230	20.0	0.16	-50	0.20	10	2.0	-15	2.0	50	2.0	0.5	-2.5	0.5	no
Switzerland	4100	Suisse	30	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	-	-	50	0.2	0.2	-2.5	0.2	no
Finland	35800	Suomi	30	230	10.0	0.20	-15	0.20	-	-	-	-	50	1.0	0.2	-2.0	0.2	no

Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Land / Country			Reconnection time	Nominal voltage	Voltage disconnection values (peak values) ²				Voltage disconnection values Ø (average values) ³				Nominal frequency	Frequency disconnection values ⁴				Reactive power control
					obere / upper		untere / lower		obere / upper		untere / lower			obere / upper		untere / lower		
Name	Anzeige / Display ¹⁰		s	V	%	s	%	s	%	s	%	s	Hz	Hz	s	Hz	s	
Sweden	4600	Sverige	30	230	15.0	0.20	-15	0.20	11	60	–	–	50	1.0	0.5	-3.0	0.5	no
Tahiti	6890	Tahiti 60Hz	30	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	–	–	60	2.5	0.2	-5.0	0.2	no
Taiwan 220	8860	Taiwan	300	230	10.0	0.20	-12	0.20	–	–	–	–	60	0.5	0.5	-0.5	0.5	no
Thailand MEA	6601	Thailand MEA	150	230	35.2	0.05	-50	0.10	4.3	2.0	-13	2.0	50	1.0	0.1	-1.0	0.1	no
Thailand PEA	6600	Thailand PEA	150	220	19.0	0.16	-50	0.30	10.2	1.0	-9.4	2.0	50	1.0	0.1	-2.0	0.1	yes
Turkey	9000	Türkiye	30	230	15.0	0.20	-20	0.20	10	600	–	–	50	0.2	0.2	-2.5	0.2	no
United Kingdom G59/3	4401	UK G59/3	180	240	19.0	0.50	-20	0.50	14	1.0	-13	2.5	50	2.0	0.5	-3.0	0.5	no
United Kingdom G83/1	4402	UK G83/1	20	230	14.7	1.50	-10	1.50	–	–	–	–	50	0.5	0.5	-3.0	0.5	no
United Kingdom G83/2	4400	UK G83/2	20	230	19.0	0.50	-20	0.50	14	1.0	-13	2.5	50	2.0	0.5	-3.0	0.5	no
EN 50438:2014	50439	EN 50438:2014	60	230	15.0	0.20	-15	1.50	10	3.0			50	2.0	0.5	-2.5	0.5	no
Droop Mode	0007	Droop-Mode 50Hz	60	230	20.0	0.50	-20	0.50	–	–	–	–	50	5.0	0.5	-3.5	0.5	no
Droop Mode 60	0008	Droop-Mode 60Hz	60	230	20.0	0.50	-20	0.50	–	–	–	–	60	5.0	0.5	-3.5	0.5	no

¹ Ländercode und Namen welcher im Display angezeigt wird.
Country code and name as shown on the display.

² Trennwerte sind die obere und untere Abweichungen von den Spitzenwerten der Nennspannung (in %) und die zugehörige Ausschaltzeit (in s).
Disconnection values are upper and lower deviations from the peak values of the rated voltage (in %) and the associated switch-off time (in s).

³ Trennwerte sind die obere und untere Abweichungen von den Mittelwerten der Nennspannung (in %) und die zugehörige Ausschaltzeit (in s).
Disconnection values are upper and lower deviations from the average values of the rated voltage (in %) and the associated switch-off time (in s).

⁴ Trennwerte sind die obere und untere Abweichungen von der Nennfrequenz (in Hz) und die zugehörige Ausschaltzeit (in s).
Disconnection values are upper and lower deviations from the rated frequency (in Hz) and the associated switch-off time (in s).

⁵ Max. Ausgangsleistung für PIKO 3.6 MP und PIKO 4.2 MP: 3330 W.
Maximum output power for PIKO 3.6 MP and PIKO 4.2 MP: 3330 W.

⁶ Max. Ausgangsleistung aller Einheiten außer PIKO 1.5 MP: 2000 W.
Maximum output power of all units except PIKO 1.5 MP: 2000 W.

⁷ Für Systeme kleiner 3 kW max. Leistung.
For systems smaller than 3 kW maximum power.

⁸ Für Systeme zwischen 3 kW und 4,2 kW max. Leistung.
For systems between 3 kW and 4,2 kW maximum power.

⁹ Aktivierung von DroopMode wird empfohlen, wenn der Wechselrichter in Verbindung mit einem Stand-alone-Wechselrichter betrieben wird. Das System darf dann nicht an ein öffentliches Stromnetz angeschlossen werden.
Activation of DroopMode is recommended when the inverter is operated in conjunction with a stand-alone inverter. The system must not be connected to a public electricity grid.

¹⁰ Der Wechselrichter wird aktuell in folgende Länder verkauft: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien
The inverter is currently sold in the following countries: Belgium, Germany, France, Greece, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Switzerland, Spain

Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Zertifikats Übersicht / Certificates overview

Land / Country	Standard	PIKO MP
Frankreich / France	UTE C 15-712	Ja / Yes
Deutschland /Germany	VDE AR N 4105	Ja / Yes
Verschiedene Länder / Various countries	EN 50438	Ja / Yes
Spanien / Spain	RD 1699/2011	Ja / Yes
Belgien / Belgium	C 10/11	Ja / Yes

Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com