

NOUVEAU !**KOSTALize****your energy**

ENECTOR AC 3,7 / 11*

Puissant pour une charge rapide

Avec KOSTAL, toujours une longueur D'AVANCE

C'est un besoin universel : avec une borne de recharge murale facile à utiliser et très performante, KOSTAL s'inscrit désormais dans la logique de l'électromobilité.

Universel : puissance de charge maximale jusqu'à 3,7 kW (monophasé) ou 11 kW (triphase)

Confortable : l'affichage à 4 LED montre clairement les messages d'état et d'événement importants

Prêt à démarrer : prêt à être raccordé et monté rapidement

Caractéristiques de performance

La borne de recharge AC de KOSTAL pour la recharge de votre propre véhicule électrique est une solution de recharge idéale pour la maison avec un bon rapport qualité-prix et des options flexibles de fonctions confort.

- ⊕ Puissances de charge jusqu'à 3,7 kW (monophasé) / 11 kW (triphase)
- ⊕ Prise de charge enfichable de type 2 pour une connexion de charge simple et courante
- ⊕ Possibilité de montage à l'extérieur
- ⊕ Câble de charge de 7,5 mètres pour une recharge à portée de main
- ⊕ Branchez et chargez simplement (aucune autorisation requise)
- ⊕ Surveillance intégrée des courants de fuite DC (un seul RCD de type A est nécessaire pour la pré-installation)
- ⊕ Informations d'état facilement lisibles grâce aux LED
- ⊕ À l'épreuve du temps grâce à sa compatibilité avec de nombreux véhicules (charge en mode 3 selon la norme CEI 61851)
- ⊕ Interaction optimale avec les onduleurs triphasés KOSTAL de la génération actuelle PLENTICORE plus / PIKO IQ
- ⊕ Faible consommation en mode veille (< 1 W)
- ⊕ Concept de boîtier intelligent permettant de loger facilement le câble de charge

NOUVEAU : avec ENECTOR, la charge avec courant solaire est tout simplement intégrée au système complet KOSTAL.



Avec les fonctions confort proposées en option, l'ENECTOR, associé au KOSTAL Smart Energy Meter, devient une wallbox intelligente et charge, par exemple, exactement la quantité d'énergie solaire disponible dans le véhicule électrique. La communication et la commande s'effectuent de manière sécurisée via une ligne RS485 et sont visualisées via le KOSTAL Smart Energy Meter dans le portail solaire.

Informations techniques

ENECTOR AC 3.7 / 11

		ENECTOR AC 3.7 / 11
Côté raccordement AC	Raccordement au réseau	3N~, AC, 400 V ou 1N~, AC, 230 V
	Protection max. côté raccordement AC	C16
	Détection interne des courants de fuite DC (RDC-MD > 6 mA)	oui
	Compatibilité avec les dispositifs externes de protection contre les courants de fuite	RCD type A
	Borne plate AC - rigide (max)	mm ² 5 x 6
	Borne plate AC - flexible (max)	mm ² 5 x 4
Données du système	Veille	W < 1
	Prise de charge	Type 2
	Longueur du câble de charge	m 7,5
	Puissance de charge max. mode 3 (monophasé/triphasé)	kW 3,7/11
	Type de protection - Wallbox / Accouplement & Prise	IP 54 / IP 44
	Type de montage	Montage mural
	Dimensions H x l x P	mm 392 x 250 x 165
	Température ambiante (avec réduction de puissance)	°C -25... 40(50)
	Modbus RTU pour le raccordement du compteur d'énergie (par exemple KOSTAL Smart Energy Meter)	oui
	Mode de charge réglable par KOSTAL Smart Energy Meter ou bouton poussoir (en option) Mode Verrouillage, mode Solar Pure, mode Solar Plus, mode Power ²	oui
Possibilité de visualisation des données de charge dans le portail solaire KOSTAL via le KOSTAL Smart Energy Meter	oui	
Garantie KOSTAL Smart Warranty ¹	5/2	

¹ KOSTAL Smart Warranty : 5 ans de garantie après enregistrement dans la boutique en ligne de KOSTAL Solar

² Code d'activation requis

Données provisoires, sous réserve d'erreurs.

Découvrez la gamme de produits KOSTAL et laissez-vous convaincre par leurs nombreuses possibilités d'application.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.kostal-solar-electric.com

