

**KOSTAL**ize

your energy

ENECTOR AC 3.7/11**Zapewnia szybkie ładowanie**

Dzięki produktom KOSTAL zawsze jesteś na PLUSIE

To motto jest uniwersalne: dzięki łatwej w obsłudze i wysoce wydajnej ścienniej stacji ładowania KOSTAL płynnie łączy się z elektromobilnością.

Uniwersalny: Maksymalna moc ładowania do 3,7 kW (1-fazowa) lub 11 kW (3-fazowa)

Wygodny: Wyświetlacz z 4 diodami LED przejrzyste pokazuje ważne komunikaty o stanie i zdarzeniach

Gotowy do pracy: Okablowanie gotowe do podłączenia i szybki montaż

Charakterystyka wydajności

Wallbox AC firmy KOSTAL do ładowania własnych pojazdów elektrycznych jest idealnym rozwiązaniem do ładowania w domu z korzystnym stosunkiem jakości do ceny i elastycznymi dodatkowymi funkcjami komfortowymi.

- ⊕ Moc ładowania do 3,7 kW (1-faz.) / 11 kW (3-faz.)
- ⊕ Złącze typu 2 do nieskomplikowanego i standardowego podłączenia do ładowania
- ⊕ Możliwość montażu na zewnątrz
- ⊕ 7,5-metrowy kabel do ładowania umożliwia wygodne ładowanie
- ⊕ Po prostu podłącz i ładuj (bez konieczności autoryzacji)
- ⊕ Zintegrowane monitorowanie prądu uszkodzeniowego DC (> 6 mA)
- ⊕ Łatwy odczyt informacji o stanie, dzięki diodom LED
- ⊕ Przyszłościowe rozwiązanie dzięki kompatybilności z wieloma pojazdami (ładowanie w trybie 3 zgodnie z IEC 61851)
- ⊕ Optymalne współdziałanie z 3-fazowymi falownikami KOSTAL aktualnej generacji PLENTICORE plus / PIKO IQ
- ⊕ Niskie zużycie w trybie czuwania (< 1 W)
- ⊕ Inteligentna koncepcja obudowy umożliwia łatwe mocowanie kabla do ładowania

NOWOŚĆ: ENECTOR zapewnia łatwe ładowanie solarne w kompletnym systemie KOSTAL.



Z opcjonalnymi funkcjami komfortowymi ENECTOR w połączeniu z licznikiem KOSTAL Smart Energy, staje się inteligentną ładowarką naścienną i ładuje pojazd elektryczny np. dokładnie taką ilością energii słonecznej, jaka jest aktualnie dostępna. Komunikacja i sterowanie odbywa się bezpiecznie poprzez przewód RS485 i jest wizualizowana przez licznik KOSTAL Smart Energy Meter w Solarportal.

Informacje techniczne

ENECTOR AC 3.7/11

Strona przyłączeniowa AC	Przyłącze do sieci		3N~, AC, 400 V lub 1N~, AC, 230 V
	Maks. zabezpieczenie strony przyłączeniowej AC		C16
	Wewnętrzna detekcja prądu różnicowego DC (RDC-MD > 6 mA)		tak
	Kompatybilność z zewnętrznymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi		RCD typu A
	Listwa zaciskowa AC – sztywna (maks.)	mm ²	5 × 6
	Listwa zaciskowa AC – elastyczna (maks.)	mm ²	5 × 4
Dane systemu	Tryb czuwania	W	< 1
	Wtyczka ładująca		Typ 2
	Długość kabla ładującego	m	7,5
	Maks. moc ładowania trybu 3 (1-faz. / 3-faz.)	kW	3,7/11
	Stopień ochrony - Wallbox / Sprzęgło & Wtyczka		IP 54 / IP 44
	Rodzaj montażu		Montaż naścienny
	Wymiary wys. × szer. × głęb.	mm	392 × 250 × 165
	Temperatura otoczenia (z obniżeniem parametrów znamionowych)	°C	-25...40 (50)
	Modbus RTU do podłączenia liczników energii (np. KOSTAL Smart Energy Meter)		tak
	Tryb ładowania regulowany za pomocą licznika KOSTAL Smart Energy Meter lub przycisku (opcja)		tak
	Tryb blokady, tryb Solar Pure, tryb Solar Plus, tryb Power ²		tak
	Możliwość wizualizacji danych ładowania w KOSTAL Solar Portal poprzez KOSTAL Smart Energy Meter		tak
Gwarancja KOSTAL Smart Warranty ¹			5/2

¹ KOSTAL Smart Warranty: 5-letnia gwarancja po zarejestrowaniu w sklepie internetowym KOSTAL Solar

² Wymagany kod aktywacyjny

Dane tymczasowe, zastrzega się możliwość pomyłek.

Zapraszamy do zapoznania się z portfolio produktów KOSTAL i różnorodnymi możliwościami ich zastosowania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kostal-solar-electric.com

