

KOSTAL Smart Energy Meter

Přístup na základě ověření pomocí tokenu



Instalační příručka

Vytvoření přístupového tokenu

Od verze aplikace KOSTAL Solar

- verze Androidu 1.3.38
- verze IOS 1.1.34

lze přistupovat k elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter prostřednictvím aplikace KOSTAL Solar, aniž by bylo nutné opakovaně zadávat heslo k elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter.

Za tímto účelem byl do aplikace KOSTAL Solar a elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter integrován další způsob ověření (prostřednictvím přístupových tokenů). Tento způsob v budoucnu nahradí nutnost opakovaného zadávání hesla k elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter.

Chcete-li vytvořit přístupový token pro elektroměr KOSTAL Smart Energy Meter, je třeba jej vytvořit prostřednictvím nastavení zařízení ve vybraném fotovoltaickém systému.

1. Otevřete aplikaci KOSTAL Solar. Ta se obvykle spustí s vaším výchozím fotovoltaickým systémem.

07:49 all	중 64 01	7:49	all 🗢 🚳	07:50	all 🗢 🚳	07:50	all 🗢 😡
FT46 - DHE 24.04.23		FT46		<	Devices +	< Devices	+
Home consumption		Site data	>	DHE-WR	4/24/23	DHE-WR	4/24/23
	A	Devices	2 >		6:56:29 AM		6:56:29 AM
					Status: Active		Status: Active
	Å*	Share access	>		B		B
	~	Monitoring	>				
1% 99% 0%	Ō	Delete remote access	>	DHE-KSEM 3	4/24/23	DHE-KSEM	4/24/23
23,0 Wh 1,92 kWh 0,00 Wh					7:01:29 AM		7:01:29 AM
• • •					Status: Active		Status: Active
Weather					\$		2 \$
a,s n b,b n	š.u n				4		
Mon Tue	Wed						
• • •							
						5 Edit	
	1					Checkout	
	© =		hud 🔅			Cancel	
Plant List Porne Last data History	Serungs Plant List	Home Last data	matory Settings	_			_

- 1. Přejděte do nastavení (1) a zvolte konfiguraci zařízení (2).
- Pod aktivním elektroměrem KOSTAL Smart Energy Meter (3) vyberte symbol ozubeného kolečka (4) pro úpravy. Potvrdte úpravy (5) prostřednictvím položky Upravit.
- 3. Neměl by existovat žádný přístupový token (6).

07:50	.ul 🗢 🚳	07:50	all 🗢 💷	07:51	all 🗢 84	07:51	. III 🗢 😡
<	Edit	C DHE-KSEM		C DHE-KSEM		C DHE-KSEM	
Device name DHE-KSEM		Access token		Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5c0	Cl6lkpXVCJ9.ey !	Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5	cCl6lkpXVCJ9.ey !
Access token	6	Create		8 Check		Chec	k
				Recreate To	öken	Recreate	Token
Enable rem	ote access (only for professionals)			Delete		Delet	ie
						Do you want to interface to Auth	open KSEM 1orize Token?
						Cancel	Open
							9
	Save						
_			_				

- 1. Kliknutím na položku nabídky *Vytvořit* (7) vytvoříte přístupový token pro elektroměr KOSTAL Smart Energy Meter.
- 2. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat (8).
- 3. Přístupový token je poté třeba uložit v KSEM. Za tím účelem stiskněte tlačítko Otevřít (9).

INFORMACE

Připravte si heslo pro přístup k webovému rozhraní elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter.

4. Přihlaste se k elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter u položky (10).



- Po přihlášení je třeba ještě potvrdit přístupový token. Za tím účelem stiskněte symbol klíče (11) vedle položky *Akce* a potvrdte akci (12).
- → Přístupový kód je nyní potvrzen (13) a připraven k použití.
- 6. Zavřete okno.
- 7. Uložte přístupový token.
- Od této chvíle používá aplikace KOSTAL Solar tento vygenerovaný a povolený přístupový token (14) k přihlášení k elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter.

07:52 al 🗢 🚳	07:52	al 🗢 🚥	07:49	all 🗢 🛙	07:53	🗢 💷
C DHE-KSEM-Test-PSP13214019	ET46 - DHE-W Last updated 2023-04-24	/R , 07:40:11	E F		<	
Access token eyJhbGciOiJSUzI1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.ey	18 W		Hom	ne consumption		KOSTAL
			1,9	4 kWh Daily data	≡	▲ ⓒ 은 Messages English Profile
Check 14	2	7	6		Home / Dashboard	
Recreate Token	The second se					
Delete	0% Feed-in Self-co	0%			A	A
	0 W	0 W .	1% from grid	99% 0% from battery from PV		220 W
	State of Charge (SoC) 10.0% 6w 642		23,0 WH	• • •		167W
				Weather		
	Discharge Chargi	ng cycles	3,8 h	6,5 h 3,0 h		
	Live data from local network available		Mon	Tue Wed		+ -
	DHE-WR http://192.168.178.78	>		• • •		10 % PLENTICORE plus
	KOSTAL Smart Energy	Meter				
	http://192.168.17				1960	kWh 4133 kWh
		hul ©	≣ 🛍	 C \$	Pure	nase ⊧eed-in
	Plant List Home Last data	History Settings	Plant List Home	Last data History Set	ings	

Lze vygenerovat libovolný počet přístupových kódů. Každá nainstalovaná verze aplikace vyžaduje vlastní přístupový kód. Pokud máte například jeden mobilní telefon a jeden tablet, musíte tento postup provést pro každé zařízení zvlášť.

Vytvořené přístupové tokeny lze v elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter kdykoli smazat nebo zrušit.

K elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter lze nyní přistupovat po místní síti prostřednictvím položky nabídky *Poslední data* (15) nebo prostřednictvím ikony *wallboxu* na úvodní stránce (15) (pouze v případě, že je nainstalován ENECTOR s funkcí Komfort), aniž by bylo nutné opakovaně zadávat heslo elektroměru KOSTAL Smart Energy Meter. To umožňuje lokální vizualizaci systému s aktuálními živými daty.

www.kostal-solar-electric.com