

KOSTAL Smart Energy Meter

Accès par authentification par jeton



Guide d'installation

Créer un jeton d'accès

À partir de la version KOSTAL Solar App

- Version Android 1.3.38
- Version IOS 1.1.34

il est possible d'accéder au KOSTAL Smart Energy Meter via l'application KOSTAL Solar App sans avoir à saisir à nouveau le mot de passe du KOSTAL Smart Energy Meter.

Pour ce faire, une méthode supplémentaire d'authentification (par jeton d'accès) a été intégrée dans l'application KOSTAL Solar App et le KOSTAL Smart Energy Meter. Cette méthode remplacera à l'avenir la saisie répétée du mot de passe du KOSTAL Smart Energy Meter.

Pour créer un jeton d'accès pour le KOSTAL Smart Energy Meter, il faut aller dans le réglage de l'appareil dans l'installation PV sélectionnée.

 Ouvrez l'application KOSTAL Solar App. Celle-ci démarre généralement avec votre installation PV par défaut.

07:49 🔐 🛠 🔯	07:49 .iil 🗢 🔯	07:50 all 🗢 💷	07:50 . .II 🗢 🗹
FT46 - DHE 24.04.23	FT46	< Devices +	< Devices +
Home consumption 1,94 kWh Daily data	Site data	DHE-WR 4/24/23	DHE-WR 4/24/23
	E Devices 2 >	6:56:29 AM	6:56:29 AM
	Share access		
	♪ Monitoring		
1% 99% 0% from grid from battery from PV 23,0 Wh 1,92 kWh 0,00 Wh	Delete remote access	DHE-KSEM 3 4/24/23 7:01:29 AM 1000000000000000000000000000000000000	DHE-KSEM 4/24/23 7:01:29 AM
• • •		Status: Active	Status: Active
Weather		(2)	(\$) (\$)
3,8 h 6,5 h 3,0 h 		4	
			5 Edit
1			Checkout
E C C Mill Strings	History Settings		Cancel

- 1. Passez dans les réglages (1) et sélectionnez la configuration de l'appareil (2).
- Sous le KOSTAL Smart Energy Meter actif (3), sélectionnez le symbole de la roue dentée (4) pour le modifier. Confirmez la modification (5) en cliquant sur l'option *Éditer*.
- 3. Il ne devrait y avoir *aucun jeton d'accès disponible* (6).

07:50		07:50	. II 🗢 🔯	07:51	all 🗢 😡	07:51	all 🗢 🚥
<	Edit	C DHE-KSEM		C DHE-KSEM		C DHE-KSEM	
Device name DHE-KSEM		Access token		Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5 -	icCl6lkpXVCJ9.ey !	Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR50	cCl6lkpXVCJ9.ey !
Access token	6 >	7 Create		8 Chec	ck	Chec	k
				Recreate	Token	Recreate	Token
Enable remote	e access (only for professionals)			Dele	te	Delet	e
						Do you want to interface to Auth	open KSEM Iorize Token?
						Cancel	Open
							9
	Save						
_			_				

- 1. Cliquez sur l'option de menu **Créer** (7) pour créer un jeton d'accès pour le KOSTAL Smart Energy Meter.
- 2. Cliquez sur Vérifier (8).
- Ensuite, le jeton d'accès doit encore être créé dans le KSEM. Pour ce faire, appuyez sur Ouvrir (9).



Préparez votre mot de passe KOSTAL Smart Energy Meter pour accéder à l'interface web du KOS-TAL Smart Energy Meter.

4. Connectez-vous au KOSTAL Smart Energy Meter (10).



- 5. Après l'inscription, le jeton d'accès doit encore être confirmé. Pour cela, actionnez la clé (11) à côté de *Action* et confirmez l'action (12).
- → La clé d'accès est ainsi confirmée (13) et prête à être utilisée.
- 6. Fermez la fenêtre.
- 7. Enregistrez le jeton d'accès.
- L'application KOSTAL Solar App utilise désormais ce jeton d'accès (14) généré et validé pour se connecter au KOSTAL Smart Energy Meter.

07:52 🔐 🕫 🚳	07:52	all 🗢 🚳	07:49		al 🗢 🔯	07:53	all 🗢 💷
C DHE-KSEM-Test-PSP13214019		40:11	• F			<	
Access token eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCl6lkpXVCJ9.ey 🔗	18 W		Home consumption		Kosta		
Check 14			1,9	4 kwn Daily data	9	Home / Dashboard	الله کې کې Messages English Profile
Recreate Token Delete	O% O% Feed-in Self-consur 0 ₩ 0 ₩	nption	1%	99%	0%	@	Ģ
	State of Charge (SoC) 10.0% 6w 642 Discharge Charging cycles		from grid from battery from PV 23,0 Wh 1,92 kWh 0,00 Wh				
			Weather 3,8 h 6,5 h 3,0 h				
	Live data from local network a	available	Mon	Tue Tue	* Wed		60
	DHE-WR http://192.168.178.78	>		• • •		PLE	10 % NTICORE plus
	KOSTAL Smart Energy Me http://192.168.179-275	eter >		(J)	15	1960 kW Purchase	4133 kWh Feed-in
	Plant List Home Last data His	atory Settings Pla	mt List Home	C Last data H	listory Settings		

Il est possible de générer autant de clés d'accès que vous voulez. Chaque version d'appli installée nécessite sa propre clé d'accès. Si vous avez par exemple 1 téléphone portable et 1 tablette, vous devez effectuer cette opération séparément pour chaque appareil. Les jetons d'accès créés peuvent être supprimés ou révoqués à tout moment dans le Smart Energy Meter KOSTAL.

L'option de menu **Dernières données** (15) ou l'icône **Borne de recharge pour VE** (uniquement si un ENECTOR avec fonction Confort est installé) de la page d'accueil (15) permet maintenant d'ouvrir le KOSTAL Smart Energy Meter dans le réseau local, sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau le mot de passe du KOSTAL Smart Energy Meter. Il est ainsi possible de visualiser localement les installations avec des données actuelles en direct.

www.kostal-solar-electric.com